

K10LLCO

Szén-monoxid érzékelő, beépített lítium elemmel, hang- és fényjelzéssel

TULAJDONSÁGOK

- Könnyű telepítés, lakossági alkalmazásra tervezve
- 10 év CO érzékelő élettartam
- Beépített lítium elem (nem cserélhető)
- Élettartam leteltének jelzése
- Elektrokémiai CO érzékelő
- Hangjelzés riasztás esetén
- LED fényjelzés riasztás, normál működés, hiba esetén
- Riasztási memória (aktuálisan nem fennálló CO riasztás jelzésére)
- Teszt / reset gomb riasztási funkció teszteléséhez
- BSI (EN52091-1) és CE minősített



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség

Beépített lítium elem (nem cserélhető)

Működési jellemzők

CO érzékelő élettartam

10 év

Riasztás visszajelzés

Hangjelzés és LED fényjelzés

Hangerő

85 dB (A)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-10 °C és + 40 °C között

Relatív páratartalom (nem lecsapódó)

max. 90%

Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Ma x Mé)

119 x 72 x 39 mm

Tömeg

132 g

Szerelési opciók

Rögzítés falra vagy szabadon álló